

ASPINA 文化ホール(上田市丸子文化会館)大ホール音響回線図

〒386-0404

長野県上田市上丸子1488



Tel 0268-42-0001

Fax 0268-42-3148

mbunkak@city.ueda.nagano.jp

搬入口
開口部幅 = 3m60cm
開口部高さ = 3m90cm
プラットホーム高さ = 95cm

客席持込用テーブル
1550x1100 x2台



さ〜つ列

て〜の列

※ 前足可変により、さ〜の列に設置可能

または一般長机(W1800 D600 H700)

客席最後列

客席マルチ1-4 (各8chマルチ)
※下手袖コネクタ盤とバラ
音響電源C30A×1
インカム端子
アース端子

の 17 18 19 20 21 22 23 24

メイン卓 YAMAHA PM-4000 24ch+St4ch 8GRP 8MTRX ST 8AUX 2AUXST

MTRX1(プロセ) -EQ(custom)- EV P3000RL - EV Xi-1152A 94F, 64F (2WAY×2)
MTRX2(サイドL) -EQ(KLARK DN360) - EV P3000RL - EV XLE-191×5, EV XS115
MTRX3(サイドR) -EQ(KLARK DN360) - EV P3000RL - EV XLE-191×5, EV XS115
MTRX4(固定はね) -EQ(custom)- EV P3000RL - EV S200 (上下) ※EV P3000RLはチャンネル・EQ内蔵
(ソフト制御)
MTRX5(ステフロ)
MTRX6(ローバー)
MTRX7(運営)
MTRX8(楽屋/ITV)

床マルチ1
(8ch)

SP-4
SP-3

床-4
床-3

音響電源
C30A×4

固定はね
S200

下手袖
コネクタ盤

サイドSP

床マルチ1(1-8 XLR3) ※下手袖床Mとバラ
床マルチ2(1-8 XLR3) ※上手袖床Mとバラ
床1-10 (1-10 XLR3) ※床コネクタ1-10とバラ
ELV ※ELVマイクコネクタとバラ
下手袖マルチ1(1-8 XLR3)
上手袖マルチ1-3(8chマルチ) ※上手袖M1-3とバラ
下手袖マルチ2,3(各8chマルチ)
客席マルチ1-4 (各8chマルチ) ※客席M1-4とバラ
SP 1-4 (XLR4) ※床SPコネクタ1-4とバラ
アース端子

すべての回線は音響室パッチ盤へ

床 6 5

SP 6 5

ELV MIC

※ 操作は音響室/上手袖切替

床 8 7

床マルチ2
(8ch)

SP-7
SP-8

床-9
床-10

音響電源
C30A×4

固定はね
S200

上手袖
コネクタ盤

サイドSP

上手袖マルチ1(1-8 XLR3)
上手袖マルチ2,3(各8chマルチ)
※下手コネクタ盤とバラ
SP 5-8 (XLR4) ※床SPコネクタとバラ
アース端子

- ホリゾンタル
- 大黒幕
- バトン13
- バトン12
- バトン11
- バトン10
- HL
- 抽幕6
- バトン9
- バトン8
- バトン7
- 正反
- 4sus
- 抽幕5
- 一文字5
- バトン6
- 天反2
- 3sus
- BL3
- 引前幕
- 一文字4
- バトン5
- バトン4
- バトン3
- 抽幕4
- 一文字3
- 2sus
- BL2(引前)
- 抽幕3
- 一文字2
- 天反1
- 抽幕2
- バトン2
- 1sus
- BL1(一文字)
- 抽幕1
- バトン1
- 増設幕
- 網元

※ すべての抽幕は出し切りで
大柱柱から上下各1間
出せます。(=間口8間)

照明器具庫

調光室
FRS,CL
ピンルーム

ホワイエ

Cap. = 808